

サークライン形 LED IR シリーズ 配線要領書

1.新規工事の場合

既存の照明器具を利用してベガライトを導入する際は、下記の配線替え工事が必要です。

また、作業の前に下記注意事項の確認をお願い致します。

- 1.配線替えは電気工事有資格者が行ってください。
- 2.ベガライトは直結方式なので本要領書を基に安定器・グローの配線をカットし AC100V 又は 200V に直結する配線替えを行ってください。
※安定器やインバーターは使用しないでください。(安定器やインバーターに必要な電気が流れて省エネにはなりません。また、安定器が古くなり火災の原因となる恐れがあります。)
- 3.照明器具を外して配線替え工事を行った場合、再取付を堅牢に行ってください。固定が不完全な場合、落下の原因となります。

◆LED 直結配線

サークライン形の口金規格はG10qでありソケットにピンを4本差し込む方式となっています。結線はソケットからのリード線の4線を2線にし、電源線と結んで下さい。(左右の電線に電圧100V又は200Vを掛けて下さい。Ⓜ上下のリード線に電圧が掛かる結線の場合ショートランプが破損いたします。)

*ベガライトIRシリーズでは専用のソケットを同封しています。

*このソケット線と電源線を圧着結線して下さい。

■専用ソケット (付属品)



■取付状況



◆配線方法



100V/200V

2.交換工事の場合

既に当社のサークライン形LEDが設置してあり、LEDランプの交換をする場合は、既に照明器具の工事は済んでいますので、器具についているソケットを流用し、LEDランプを交換するだけで済みます。

付属の専用ソケットは使用しません。



株式会社 エコマックスジャパン